

KEWMATE2000A multimetr z cęgami 60A AC/DC Kyoritsu

Nr katalogowy: 103954

KEWMATE2001A multimetr z cęgami 100A AC/DC Kyoritsu

Nr katalogowy: 103955



CECHY SZCZEGÓLNE

- Unikalne rozwiązanie pozwalające mierzyć prądy AC i DC miniaturowymi cęgami otwartymi - pierwsza na świecie konstrukcja tego typu
- Cęgi na swobodnym przewodzie pozwalają na wygodny pomiar nawet w najtrudniejszych warunkach
- Wyświetlacz LCD 3400 max z bargrafem analogowym
- Kieszonkowy format i profesjonalne wykonanie
- Pomiar Hz także podczas pomiaru prądu (przycisk Hz)
- Funkcja "uśpienia" dla oszczędzania baterii
- HOLD - "zamrożenie" bieżącego pomiaru na LCD
- Osłona ochronna do cęgów, przewodów pomiarowych i jednocześnie holster ochronny przyrządu

			KEWMATE 2000A / KEWMATE 2001A	
FUNKCJA			Zakres pomiarowy	Dokładność
Prąd DC (cęgami)	60,0A	100A	0~60A(K-M 2000) 0~100A(K-M 2001)	±2%ww ±5cyfr
	60,0A	100A	0~60A(K-M 2000) 0~100A(K-M 2001)	
Napięcie DC	340,0mV		0~600V(5 autozakresów)	±1,5%ww ±4cyfry
	3,400V			
	34,00V			
	340,0V			
	600V			
Napięcie AC	3,400V		0~600V (4 autozakresy)	±1,5%ww ±5c (50~400Hz)
	34,00V			
	340,0V			
	600V			
	600V			
Rezystancja i ciągłość	340,0Ω		0~33,99MΩ (6 autozakr.) Sygnał akustyczny dla R < 30Ω ±10Ω	±1%ww±3cyfry
	(Ciągłość)			
	3,400kΩ			
	34,00kΩ			
	340,0kΩ			
	3,400MΩ			
	34,00MΩ			(±5%ww±5cyfr)
				(±15%ww±5cyfr)
Częstotliwość	ACA	3,4kHz	0~10kHz (2 autozakresy)	±0,1%ww±1cyfra
		10kHz		
	ACV	3,4kHz	0~300kHz (3 autozakresy)	±0,1%ww±1cyfra
		34kHz 300kHz		
DANE OGÓLNE				
Maximum ACV/DCV			600V AC/DC (pomiędzy L-N)	
Napięcie obwodu max			300V AC/DC (w stosunku do uziemienia)	
Rozmiar przewodu			Ø 6mm max (K-M 2000) Ø10mm max (K-M 2001)	
Wytrzymałość elektr.			3700V AC przez 1 min	
Spełniane normy			PN-EN61010-1 CAT III 300V PN-EN61010-2-031 PN-EN61010-2-032	EN61326-1 Stopień zanieczyszczenia 2
Zasilanie			3V DC: 2x bateria 1,5V LR03	
Wymiary			87(szer) × 21(gł) × 128(wys) [mm] (K-M 2000) 91(szer) × 27(gł) × 128(wys) [mm] (K-M 2001)	
Masa			ok. 210g (K-M 2000) ok. 220g (K-M 2001)	
Wyposażenie			2x bateria (zainstalowane) Instrukcja obsługi	
Opcjonalnie			9107 Pokrowiec [104847]	